

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Nobreaks Interativos Intelbras oferecem proteção e autonomia para equipamentos eletrônicos. De fácil instalação, eles são ideais para utilização junto a modems, roteadores, TVs, Home Theaters, Video Games, equipamentos de Pdv e câmeras de segurança. Além de proteger os equipamentos de oscilações da rede elétrica, eles possuem baterias extras para prolongar a utilização dos itens conectados, em caso de queda no fornecimento de energia, garantindo mais tranquilidade e segurança para o usuário. Antes de utilizar os Nobreaks Intelbras, verifique se o modelo é adequado à sua aplicação.

Equipamentos sempre funcionando

Com o nobreak XNB 1200, você mantém seus equipamentos sempre funcionando, como: gravadores de vídeo (DVR), central telefônica, roteador, computador, impressora, telefone, console de jogos, máquina de cartão de crédito, instrumentos musicais e equipamentos de som².



DC start: nobreak ligado mesmo sem energia

Possui função DC start, que possibilita ligar o nobreak (botão Liga/Desliga) sem a presença da energia da rede elétrica³, e carregamento automático da bateria, mesmo que o nobreak esteja desligado.

Mais tomadas, mais dispositivos

O XNB 1200 possui 1200 VA de potência e seis tomadas para conectar e alimentar seus equipamentos.

Características técnicas

>> Possui 2x baterias internas do tipo chumbo-ácido, seladas, 12 Vdc / 7 Ah, que permitem o funcionamento dos equipamentos ligados ao nobreak em caso de ausência de energia elétrica.

>> 6 níveis de proteção: Contra sobrecarga nas tomadas de saída; Curto-circuito nas tomadas de saída; Sobrecarga na entrada de rede; Sobreaquecimento no inversor; Sub e sobretensão da rede elétrica; Descarga total e Sobrecarga da bateria.

>> Carregamento automático da bateria, mesmo com o nobreak desligado (botão Liga/Desliga), desde que esteja conectado à rede elétrica.

>> Restart automático: reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo que a bateria esteja descarregada.

>> Função DC Start: Permite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga.

>> Função DC Start: Permite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga.

>> Qualidade reconhecida: O equipamento passa pelos rigorosos testes de segurança e desempenho Intelbras.

Tensão de Entrada 110V

Tensão de Saída 110V

Garantia 01 ano

Modelo do produto XNB 1200 VA

Cor Preto

Quantidade pacote 01

Comprimento do produto 35,30 cm

Largura do produto 14,90 cm

Altura do produto 16,20 cm

Peso do produto 7,8 kilos

Código de barras 7896637679596

Conteúdo da embalagem

1 Nobreak

1 Manual do usuário