

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O XNB 1800 VA BI+ é um nobreak ideal para cenários que demandam maior potência e maior tempo de autonomia, como sistemas de CFTV, equipamentos de ponto de venda (PDV), controle de acesso, centrais telefônicas e condominiais, computadores, entre outros. Possui entrada bivolt e saída 120 V, 6 tomadas e conexão para 2 baterias externas em série de 12 V de até 90 Ah (24 V).

- » Ideal para cenários que exigem maior autonomia
- » Bivolt automático, saída 120 V
- » Cabo integrado para conexão de bateria externa
- » Cabo integrado para conexão de 2 baterias externas em série: 12 V até 90 Ah cada (24 V) (Não acompanha bateria interna e/ou externa.)
- » Tensão de entrada: bivolt automático; tensão de saída: 120 V
- » 6 níveis de proteção: contra curto-circuito, sobreaquecimento no inversor, subtensão, sobretensão, descarga total e sobrecarga das baterias
- » Regulador automático de tensão
- » Carregamento automático: permite recarga de baterias mesmo com o nobreak desligado (Desde que o nobreak esteja conectado à rede elétrica.)
- » Restart automático (Desde que as baterias estejam em plenas condições de uso.)
- » Função DC start: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica (Desde que a bateria esteja com carga.)
- » Sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros
- » 6 tomadas de saída

